



表1)

品番	色温度 (K) (※1)	器具光束 (lm) (※1)	寸法 (L)	重量 (g)	消費電力 (W)	定格電流 (mA)	連結台数	マグネット使用数
KS30K30TUK	3000	175	240	40	1.7	70	5	2
KS30K57TUK	5700	180						
KS45K30TUK	3000	240	390	57	2.2	93	5	2
KS45K57TUK	5700	245						
KS60K30TUK	3000	410	540	74	3.7	163	5	2
KS60K57TUK	5700	425						
KS75K30TUK	3000	490	690	93	4.6	190	5	3
KS75K57TUK	5700	500						
KS90K30TUK	3000	560	840	109	5.4	225	5	3
KS90K57TUK	5700	600						
KS120K30TUK	3000	720	1140	127	6.8	285	5	3
KS120K57TUK	5700	750						

(※1)保証値ではありません。

## ⚠️安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・設定ランプ以外の使用は、おやめください。器具の破損・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿度の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・棚下灯の両端にある電源コネクタに同時に給電しないでください。左右どちら側からでも給電できますが、両側から同時に給電しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・最大連結数を超えて器具を連結しないでください。器具を連結する際は、決められた最大連結数内で連結してください。最大連結数を超えると、電源コードへ負担がかかり、火災の原因となります。
- ・調光器具(ライトコントロール)を使用しないでください。調光器との併用はできません。破損・不点灯・発火の原因となります。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	仕器用LED棚下照明器具 (超薄型タイプ)	特記事項
5	マグネット	-	-	数量は表1よりご確認ください			
4	エンドパーツ	ポリカーボネイト	2				
3	透明樹脂カバー	ポリカーボネイト	1		定格電圧	DC24V	作成日 2018年 2月 6日
2	LEDモジュール		1		周波数	50/60Hz	初回作成日 2016年 10月 13日
1	本体	アルミ	1		作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	酒井	尾形	八巻

第三角法 (単位:mm)