



⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- ・施工に不備があると落下・破損・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。
- ・感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・周囲温度は5～35℃以外では、使用しないでください。
- ・調光器具(ライトコントロール)を使用しないでください。
- ・調光器との併用はできません。破損、不点灯、発火の原因となります。

表1 (※1)

| 品番 | (※1)色温度 | (※1)全光束 | 寸法(A) | 重量(g) | 消費電力 | 定格電流 | マグネット数量 |
|--------------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| KS90K50T6GC | 5000K | 1400lm | 790 | 148 | 13.3W | 0.490A | 2個 |
| KS120K50T6GC | 5000K | 1850lm | 1050 | 198 | 17.6W | 0.660A | 3個 |
| KS135K50T6GC | 5000K | 2150lm | 1350 | 248 | 19.1W | 0.720A | 4個 |
| KS180K50T6GC | 5000K | 2450lm | 1605 | 284 | 22.1W | 0.918A | 6個 |

表2 ACアダプタ(※2)

| | 品番 | 入力電圧 | 最大負荷容量 |
|-----------|-------|--------|--------|
| ラインコンセント用 | LC-1A | AC100V | 1A |
| | LC-2A | AC100V | 2A |
| ACプラグ用 | AC-1A | AC100V | 1A |
| | AC-2A | AC100V | 2A |

表3 ジョイントコード(※2)

| 品番 | コードの長さ |
|-------|--------|
| JC-30 | 300mm |
| JC-60 | 600mm |
| JC-90 | 900mm |

(※1)保証値ではありません。
(※2)ACアダプタ、ジョイントコードは別売りです

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | 品名 | LED演出照明 拡散丸型タイプ | 特記事項 |
|-----|---------|----------|----|----|------|-----------------|------------------------|
| 4 | マグネット | | 表1 | | 品名 | LED演出照明 拡散丸型タイプ | 特記事項 ・設計寿命 40,000時間 |
| 3 | エンドパーツ | ポリカーボネイト | 1 | | 定格電圧 | DC24V | 訂正日 2017年 6月 14日 |
| 2 | 乳白樹脂カバー | ポリカーボネイト | 1 | | 周波数 | | 初回作成日 2017年 6月 8日 |
| 1 | 本体 | アルミ | 1 | | 作成 | 検図 | 承認 |
| | | | | | 酒井 | 尾形 | 八巻 |