



照明器具本体



付属品 (取付板固定用ネジ)



座付木ねじ(2本)

補強材(下地材)を敷設してください

仕様

品番	定格電圧(V)	周波数(Hz)	全光束(lm)	色温度(K)	消費電力(W)	入力電流(A)	LEDモジュール寿命(h)	器具質量(Kg)
1584N-SJ1-WMS	AC100	50/60	840	5000	11.7	0.2	40,000	0.3
1575L-SJ1-WMS			750	2700				

No.	部品名	材質	数量	備考
6	取付板	溶融亜鉛めっき鋼板	1	厚み:0.5mm
5	スポンジ	ゴムスponジ	1	白
4	人感センサー	ポリエチレン	1	-
3	速結端子 (送り端子付)	ポリカーボネート,リン青銅	1	透明
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白
1	本体	アルミダイカスト	1	白塗装
No.	部品名	材質	数量	備考

△ 安全に関するご注意

- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- 送り配線は、照明器具専用としてください。(送り容量:6A以下)
- この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- 適正温度(5°C ~ 35°C)で使用してください。(火災の原因)
- 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- この器具は、壁面・天井取付兼用です。指定以外の取付面で取付できません。(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- 布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 分解、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)
- 施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプを長時間直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

品名	薄型直付LEDライト	特記事項 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
取付場所	屋内 天井・壁面兼用	作成日
電源接続	速結端子(器具組込)	初回作成日 2013年12月20日
作成	検図	承認
茂木	奥村	金井



アイリスオーヤマ株式会社