



〈取り付けボルトの器具内寸法〉
 ボルトの引込代は天井面から40mm以上、45mm以下にしてください。

- 〈使用上の注意〉**
- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - PWM制御方式の調光器を接続してください。調光器によっては動作にはばつきが発生する場合があります。
 - お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
 - 一般屋内でご利用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。
 - ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
 - 同時通信等の誘導無線をご使用にならない場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
 - スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします)
 - ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
 - 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
 - ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
 - 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

断熱材施工不可

電源線は断熱材の上を通してください

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W) ※		入力電流 (A) ※		
						100V	200V	100V	200V	242V
LXBF-UK40-W328-D	LXU160F-65D-40S-D	LX160F-64D-UK40-W328-D	昼光色	6500	6425	45.7	44.4	0.46	0.22	0.19
	LXU160F-69N-40S-D	LX160F-67N-UK40-W328-D	昼白色	5000	6760					
	LXU160F-65W-40S-D	LX160F-64W-UK40-W328-D	白色	4000	6425					
	LXU160F-63WW-40S-D	LX160F-62WW-UK40-W328-D	温白色	3500	6225					
	LXU160F-62L-40S-D	LX160F-60L-UK40-W328-D	電球色	3000	6085					
	LXU160F-49D-40S-D	LX160F-48D-UK40-W328-D	昼光色	6500	4840					
	LXU160F-52N-40S-D	LX160F-50N-UK40-W328-D	昼白色	5000	5095	33.0	32.6	0.33	0.17	0.14
	LXU160F-49W-40S-D	LX160F-48W-UK40-W328-D	白色	4000	4840					
	LXU160F-47WW-40S-D	LX160F-46WW-UK40-W328-D	温白色	3500	4690					
	LXU160F-46L-40S-D	LX160F-45L-UK40-W328-D	電球色	3000	4585					
	LXU160F-40N-40S-D	LX160F-39N-UK40-W328-D	昼白色	5000	3920					
	LXU160F-38W-40S-D	LX160F-37W-UK40-W328-D	白色	4000	3725					
	LXU160F-36WW-40S-D	LX160F-36WW-UK40-W328-D	温白色	3500	3605	24.9	25.0	0.25	0.13	0.11
	LXU160F-36L-40S-D	LX160F-35L-UK40-W328-D	電球色	3000	3530					
	LXU160F-33N-40S-D	LX160F-32N-UK40-W328-D	昼白色	5000	3235					
	LXU160F-31W-40S-D	LX160F-30W-UK40-W328-D	白色	4000	3070					
	LXU160F-30WW-40S-D	LX160F-29WW-UK40-W328-D	温白色	3500	2975					
	LXU160F-29L-40S-D	LX160F-29L-UK40-W328-D	電球色	3000	2910					
	LXU160F-25N-40S-D	LX160F-24N-UK40-W328-D	昼白色	5000	2450	15.8	16.8	0.16	0.09	0.07
	LXU160F-23W-40S-D	LX160F-23W-UK40-W328-D	白色	4000	2330					
	LXU160F-23WW-40S-D	LX160F-22WW-UK40-W328-D	温白色	3500	2255					
	LXU160F-22L-40S-D	LX160F-22L-UK40-W328-D	電球色	3000	2205					
	LXU160F-20N-40S-D	LX160F-19N-UK40-W328-D	昼白色	5000	1960					
	LXU160F-19W-40S-D	LX160F-18W-UK40-W328-D	白色	4000	1860					
	LXU160F-18WW-40S-D	LX160F-18WW-UK40-W328-D	温白色	3500	1805	12.6	13.8	0.13	0.07	0.06
	LXU160F-18L-40S-D	LX160F-17L-UK40-W328-D	電球色	3000	1765					

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

〈施工上の注意〉

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 送り容量は10A以下でご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	ラインクス埋込型	取付場所	電源接続	定格電圧	器具質量 (エト合)	作成	検図	承認	特記事項
3	電源ユニット	-	1	LEDユニット内蔵	ラインクス埋込型	ラインクス埋込型	屋内水平天井埋込専用	アース付端子台	AC100-242V	2.9kg	横山	谷藤	八巻	・設計寿命 約40,000時間 ・演色性 Ra85 ・調光対応型 (PWM方式) 5~100%連続調光
2	LEDユニット	-	1	別梱包	器具質量 (エト合)	2.9kg	作成	検図	承認	50/60 Hz	作成日	2018年 8月 29日	初回作成日	2017年 9月 26日
1	本体	CGC鋼板 t0.5	1	白色塗装	作成	検図	承認							
No.	部品名	材質	数量	備考	横山	谷藤	八巻							