



〈取り付けボルトの器具内寸法〉
ボルトの引込代は天井面から40~45mmにしてください。



〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	色温度	器具光束	消費電力 (W)			入力電流 (A)			突入電流 (A)			
					100V	200V		100V	200V	242V	100V	200V	242V	
LXBF-UK40-W240-D	LXU170FC-65D-40S-DA	LX170FC-63D-UK40-W240-DA	5000K	6360lm										
	LXU170FC-69N-40S-DA	LX170FC-66N-UK40-W240-DA	5000K	6695lm										
	LXU170FC-65W-40S-DA	LX170FC-63W-UK40-W240-DA	4000K	6360lm	42.0	40.6	0.424	0.205	0.171	-	-	-		
	LXU170FC-63WW-40S-DA	LX170FC-61WW-UK40-W240-DA	3500K	6160lm						*1	*1	*1		
	LXU170FC-62L-40S-DA	LX170FC-60L-UK40-W240-DA	3000K	6025lm										

*1 突入時間5μs以下の突入電流については規定しない。

〈使用上の注意〉

- ・DALI制御方式の調光器を使用してください
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- ・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします）
- ・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

〈施工上の注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・送り容量は10A以下でご使用ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、一般通常環境の屋内天井水平直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

特記事項

- ・設計寿命 約40,000時間
- ・演色性 Ra83
- ・調光対応型 (DALI方式)

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	ラインクス埋込型	取付場所	電源接続	アース付端子台	定格電圧	AC100-242V	器具質量 (ユニット含)	3.0kg	定格周波数	50/60 Hz	作成日	年月日	初回作成日	2017年 12月 15日
3	電源ユニット	-	1	LEDユニット内蔵	波多江	谷藤	八巻												
2	LEDユニット	-	1	別梱包															
1	本体	CGC鋼板 t0.5	1	白色塗装															

