



⚠ 安全に関するご注意

- ・適合ランプ以外では使用しないでください。特に白熱灯を使用すると火災、感電の原因となります。
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- ・土壌のしっかりしたところに設置してください。(器具倒れの原因)
- ・アース工事を行ってください。(感電の原因)

器具の設置について

- 以下のような場所には設置しないでください。
 - 浸水のおそれがある場所
 - 湿気の多い場所
 - 振動や衝撃の多い場所
 - 傾斜のある場所
 - 不安定な場所
- 施工は土壌のしっかりとした平らな場所に行ってください。土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリートなどで基礎を設けるなどして十分に固定してください。
 - ・TEE8-E17は300mm、TEE9-E17は400mmです。
- ポール内部には湿気や水気がたまりやすくなります。砂利・川砂などをを用いて排水処理を行ってください。

適合ランプ

| ランプ品番 | ランプ光束 | 色温度 | 演色性 | 消費電力 |
|-------------|-------|------------|------|------|
| LDA6L-G-6T7 | 810lm | 2700K(電球色) | Ra83 | 6.3W |

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|-----|-----|-----|----|-----------------------------------|
| 2 | カバー | ガラス | 1 | 乳白 |
| 1 | 本体 | アルミ | 1 | シルバー・アクリル焼付け塗装 ブラック・ポリエステル粉体塗装 |

| 品名 | エクステリアLEDガーデンライト | |
|------|------------------|------------------|
| 品番 | TEE9-E26S/B | 特記事項 |
| 定格電圧 | AC100V | 防雨形 |
| 周波数 | 50/60Hz | ※電球は別売です |
| 器具質量 | 約2.8kg(ランプ含む) | |
| 口金 | E26 | 変更日 2021年 07月02日 |
| 設計寿命 | 約40,000時間 | 作成日 2013年 05月22日 |
| 作成 | 検図 | 承認 |
| 岸本 | 岸本 | 奥村 |



第三角法(単位: mm)