



【仕様】

品番	ILW-85GBC2
寸法	全長約270×外径約130mm (クリップ含む)
製品重量	約1130g
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	付属LED電球:7.0W
	適合電球:60形相当
色温度	約5000K(昼白色相当)
全光束	810lm
防水仕様	IP32
電源コード長さ	約5m
付属電球	LDA7N-G-C2

使用上のご注意

- ・本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。天井や壁などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。
- ・使用する前に電球がゆるんでいないか確認してください。
- ・付属電球や受金部分に雨水などの水滴が付着する場所や、湿気が高い場所では絶対に使用しないでください。本体、電球の故障や火災の原因となります。
- ・本製品は一般家庭用電源の交流 100V用です。発電機やインバータ電源では使用できないことがあります。
- ・危険物、爆発物がなく、周囲温度が5～40℃の場所で使用してください。
- ・衝撃や振動を与えないでください。本体や電球の故障・破損の原因となります。
- ・電源コードを持って引っぱらないでください。また、電源コードに傷がついたまま使用しないでください。
- ・使用中、使用直後は電球が熱くなっておりますので、電球を交換する際は十分に冷めてから行ってください。また、感電防止のため必ず電源プラグを電源の供給元から抜いてください。
- ・絶対に分解、改造を行わないでください。
- ・点灯の際に、赤外線リモコンで使用する機器が誤作動することがあります。
- ・使用しない場合は必ず電源プラグを電源の供給元から抜き、雨や湿気を避けて、小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
- ・ラジオ、ワイヤレス機器は、本製品からできるだけ離して使用してください。近いと雑音が入る可能性があります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

▲警告

- ・電球の取り付け、取り外し作業は、電源プラグを電源供給元から抜いてから行う(やけど・感電の原因)
- ・点灯異常の際は電源を切り、電源プラグを抜く(火災・落下によるけがの原因)
- ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしない(火災の原因)
- ・使用時、器具の周囲は通気性をよくし、壁・床・可燃物・引火物・爆発物・その他危険および高熱を発生する場所には近づけない(火災・爆発・感電・火傷・破損の原因)
- ・発電機やコンプレッサーなど、異常な振動・衝撃の発生する場所や、可燃性ガスなどの影響を受ける場所では使用しない(器具の破損による火災やけがの原因)
- ・屋外常設しない
- ・風雨や豪雨の際には使用しない
- ・水中や湿気の高い場所では使用しない
- ・付属電球やソケット部分に雨や水滴などをかけない(感電・破損の原因)
- ・電源プラグやコードは乱暴に扱わない
- ・ゆるんだコンセントは使わない
- ・電源プラグやコードが傷んだら使わない
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
- ・ぬれた手でスイッチを触らない
- ・電源プラグやコードを傷付けたり、変形させない
- ・収納時にコードを本体に巻き付けない(コードが破損し、火災・感電・ショートの原因)
- ・電源コードは、器具に触れたり、近づけたりしない(コードの破損や融解による火災・感電の原因)
- ・電源コードの連結部を絶対に引っ張らない(火災・感電・やけどなどの原因)
- ・分解、改造しない(落下・感電・変形・火災の原因)
- ・使用中、使用直後に触らない(やけどの原因)

△ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。

7					品名	LEDワークライト クリップライト 防滴型	特記事項 商品の仕様は予告なく変更することがあります。	
6								
5	電源プラグ	PVC	1	黒色				
4	カバー	PP	1	乳白色				
3	グリップ	PBT	1	緑色				
2	フック	SUS	1		作成	検図	承認	作成日
1	電源コード	VCT 0.75mm ² 黒色	1		古澤	奥村	八巻	初回作成日 2017年 7月 13日
No.	部品名	材質	数量	備考				アイリスオーヤマ株式会社