



安全に関するご注意

- ・適合ランプ以外では使用しないでください。特に白熱灯を使用すると火災、感電の原因となります。
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- ・土壌のしっかりしたところに設置してください。(器具倒れの原因)
- ・アース工事を行ってください。(感電の原因)

器具の設置について

- 以下のような場所には設置しないでください。
 - 浸水のおそれがある場所
 - 湿気の多い場所
 - 振動や衝撃の多い場所
 - 傾斜のある場所
 - 不安定な場所
- 施工は土壌のしっかりとした平らな場所に行ってください。土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリートなどで基礎を設けるなど十分に固定してください。
 - ・TEE9-E17は300mm、TEE9-E17は400mmです。
- ポール内部には湿気や水気がたまりやすくなります。砂利・川砂などをういて排水処理を行ってください。

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDA4L-G-E17-4T8	440lm	2700K(電球色)	Ra83	3.8W

No.	部品名	材質	数量	備考
2	カバー	ガラス	1	乳白
1	本体	アルミ	1	シルバー・アクリル焼付け塗装 ブラック:ポリエステル粉体塗装

品名	エクステリアLEDガーデンライトφ80 スタンダードタイプ		
品番	TEE9-E17SIS/BIS	特記事項	
定格電圧	AC100V	明暗センサー付 ※電球は別売です	
周波数	50/60Hz		
器具質量	約2.5kg		
口金	E17	変更日 2026年 01月20日	
光束維持時間	約40,000時間	作成日 2017年 10月02日	
作成	検出	承認	
狩野	土居	鈴木	